


Procedura di aggiornamento per Michelangelo Office PRO V / Office WAVE PRO V

Un volta decompresso il file all'interno di una cartella vuota precedentemente creata sul PC, accedi alla configurazione via interfaccia web del router ADSL, nella sezione **Firmware Upgrade** raggiungibile dalla voce di menù **System**.




Nel menù di aggiornamento, premi il pulsante **Sfoglia...** e indica il percorso per raggiungere il file di aggiornamento precedentemente decompresso.



Avvia l'aggiornamento premendo il pulsante **Upgrade**.

Tramite la barra, potrai verificare lo stato dell'aggiornamento del firmware.



Durante la procedura di aggiornamento ti verrà indicato che il router ADSL deve essere riavviato. Seleziona la voce **Factory Default Settings** e premi il pulsante **Restart**.

Firmware Upgrade	
Your FLASH chips have been updated	
Firmware Update Complete. Please restart to take effect.	
Restart Router with	<input type="radio"/> Current Settings
	<input checked="" type="radio"/> Factory Default Settings
<input type="button" value="Restart"/>	

Al termine del riavvio, il router ADSL è così aggiornato e può essere configurato secondo i parametri della tua linea ADSL.