ADDENDUM AL MANUALE MICHELANGELO USB CX REV. 2.0 DEL 11/2004

Addendum rilasciato il 11/2007

INSTALLAZIONE DI MICHELANGELO USB CX SU WINDOWS VISTA

- Una volta avviato il computer, NON collegate il modem al PC.
- Inserite il Cd-Rom contenuto nella confezione nel lettore del PC.
- Avviate il file setup.exe con i diritti di Amministratore.
- · Selezionate la voce Installa il dispositivo DSL e premete Avanti.

Installa il dispositivo DSL Il programma di installazione guidata può installare e configurare il dispositivo DSL. Prima di proseguire, chiudere gli eventuali programmi aperti. Scegliere l'opzione di installazione e fare clic su Avanti per continuare. © Installa il dispositivo DSL.	Michelangelo USB ADSL Wizard			×
Il programma di installazione guidata può installare e configurare il dispositivo DSL. Prima di proseguire, chiudere gli eventuali programmi aperti. Scegliere l'opzione di installazione e fare clic su Avanti per continuare. © Installa il dispositivo DSL.	Installa il dispositivo DSL			
Prima di proseguire, chiudere gli eventuali programmi aperti. Scegliere l'opzione di installazione e fare clic su Avanti per continuare. Installa il dispositivo DSL.	ll programma di installazione guidata può) installare e confi	gurare il dispositivo	DSL.
Installa il dispositivo DSL.	Prima di proseguire, chiudere gli eventu: installazione e fare clic su Avanti per coi	ali programmi aper ntinuare.	ti. Scegliere l'opzic	one di
	Installa il dispositivo DSL.			
<indietro avanti=""> Annulla</indietro>		< Indietro	Avanti >	Annulla

Selezionare il tipo di protocollo utilizzato dal provider ADSL e premete il pulsante Avanti.

chelangelo 030 ADSE Wizard		
nstalla		
L'installazione guidata installerà il	dispositivo DSL.	
Selezionare il provider. Fare clic s	u Avanti per continuare.	
Provider DSL:		
CLIP EoA		Disco
PPPa4 PPPoE		?
	(Indiatra	vanti \ Annulla



• Verrà avviata l'installazione del dispositivo. La finestra successiva mostra lo stato dell'installazione.

Michelangelo U	SB ADSL Wizard
Configura il	dispositivo DSL
L'installazior richiedere qu	e guidata DSL installerà e configurerà il dispositivo DSL. Questo processo può ualche minuto.
~	Copia file necessari
⊳	Installa i driver del dispositivo DSL
	Configura driver
	Driver di test
	> digicom

• Nelle finestre di verifica dell'autore del software, selezionate la voce Installa il software dei driver.

9 Pro	tezione di Windows Windows: impossibile verificare l'autore del software di questo
	driver
	Non installare il software del driver Visitare il sito Web del produttore per ottenere il software aggiornato per il dispositivo.
	Installa il software del driver Installare solo software disponibile nel disco o nel sito Web del produttore. Software non firmato proveniente da altre risorse potrebbe danneggiare il computer o consentire l'intercettazione di informazioni.

• Quando richiesto, collegate Michelangelo USB CX ad una porta USB del PC tramite l'apposito cavo fornito in dotazione.

Disp	positivo DSL				
	Premere	Collegare ade il pulsante Annu	esso il dispositiv Illa per interrom Annulla	o DSL. pere l'installazio	ne.
			ngice		

 Proseguite nell'installazione del dispositivo selezionando la voce Individuare e installare il driver (scelta consigliata) che viene mostrato dal sistema operativo in seguito al rilevamento di un nuovo hardware.

ne	ecessario installare il driver per Michelangelo USB ADSL N Adapter
¢	Individuare e installare il driver (scelta consigliata)
->	Visualizza questo messaggio in seguito
	Il messaggio verrà visualizzato di nuovo al successivo collegamento del dispositivo o al prossimo accesso a Windows
¢	Non visualizzare più questo messaggio Il dispositivo non funzionerà fino all'installazione del driver
	Annulla

• Attendete la fine dell'installazione del dispositivo e premete il pulsante Fine per completare la procedura d'installazione.





• La procedura di installazione è terminata.